



Сертификат соответствия  
С-RU.ПБ01.В.01301



**ООО «КБ Пожарной Автоматики»**

**ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ  
ПОЖАРНЫЙ АДРЕСНЫЙ**

**ППКП 011249-2-1  
«РУБЕЖ-2АМ»**

**ПАСПОРТ**

**ПАСН.425521.002 ПС**

# **1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

- 1.1 Прибор приемно-контрольный пожарный адресный ППКП 011249-2-1 "Рубеж-2АМ" (далее по тексту – прибор) предназначен для применения в адресных системах пожарной сигнализации.
- 1.2 Количество адресных линий связи (АЛС), подключаемых к прибору – 2.
- 1.3 Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования типа:  
- RS485, с гальванической развязкой – 1;  
-USB - 1.
- 1.4 Максимальное количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС - 250.
- 1.5 Максимальное количество адресных устройств, подключаемых к прибору - 500.
- 1.6 Максимальное сопротивление проводов АЛС, при котором прибор сохраняет работоспособность, - не более 140 Ом. Удельная электрическая емкость АЛС – не более 0,5 нФ/Ом.
- 1.7 Минимальное сопротивление утечки между проводами АЛС и между каждым проводом и "Землей", при котором прибор сохраняет работоспособность, не менее 50 кОм.
- 1.8 Ток в АЛС - ( $(120 \pm 10)$  мА, напряжение на выходных клеммах от 20 до 28 В.
- 1.9 Питание прибора осуществляется от источника вторичного электропитания напряжением ( $12 \pm 3$ ) В. Ток потребления при этом не должен превышать 500 мА (вместе с устройствами на АЛС).
- 1.10 Выходные характеристики встроенных реле  
- коммутация напряжения постоянного тока – 30 В;  
- коммутация напряжения переменного тока – 250 В;  
- максимальный коммутируемый ток – 5 А.
- 1.11 Прибор ведет журнал событий, в котором записывается информация о типе события, его дате, времени, адресе устройства. Все события фиксируются в энергонезависимой памяти и могут быть прочитаны с помощью дисплея и клавиатуры, расположенных на лицевой стороне прибора. Количество событий – 1000. Запись осуществляется в кольцевой буфер (1001 событие стирает 1 событие и т.д.).
- 1.12 Длина АЛС – не более 1000 м. Длина кабеля интерфейса RS485 - не более 1000 м. Длина кабеля интерфейса USB - до 2 м.
- 1.13 Тип кабеля интерфейса USB - USB 2.0 A-B SHIELDED HIGH SPEED CABLE.
- 1.14 Масса прибора – не более 1 кг.
- 1.15 Габаритные размеры прибора – не более  $200 \times 160 \times 50$  мм.
- 1.16 Средний срок службы – не менее 10 лет.
- 1.17 Средняя наработка на отказ – не менее 30000 ч.
- 1.18 Диапазон рабочих температур прибора от 0 до плюс 55 °C.

## **2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

2.1 Комплект поставки прибора приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Прибор приемно-контрольный пожарный адресный ППКП 011249-2-1 "Рубеж-2АМ"	1	
Паспорт	1	
Руководство по эксплуатации	1	
Джампер MJ-C-8,5	1	
CD с ПО Fire Sec	1	
Ключ защиты HASP		По отдельному заказу

## **3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену прибора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае нарушения пломбы при попытке самостоятельного ремонта прибора.

3.4 В случае выхода прибора из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО "КБ Пожарной Автоматики" с указанием наработки прибора на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

#### **4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ**

Прибор приемно-контрольный пожарный адресный ППКП 011249-2-1  
«Рубеж-2АМ», заводской № \_\_\_\_\_  
версия ПО \_\_\_\_\_  
соответствует требованиям технических условий  
ТУ 4371-040-12215496-2008, признан годным к эксплуатации и упакован согласно  
требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата выпуска " \_\_\_\_\_ " 201 \_\_\_\_\_ г.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

Контролер \_\_\_\_\_

**Саратов**  
**410056 ул. Ульяновская, 25**  
**Тел.: (845-2) 27 70 39. Факс: (845-2) 50 87 96**

**Редакция № 6**